

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rk@nt-rt.ru | <http://regeltechnik.nt-rt.ru>

KYMASGARD® TS2 - FEM - UP

Кнопочный интерфейсный элемент KYMASGARD® TS2 - FEM - UP является двоичным устройством ввода для двух беспотенциальных замыкающих контактов. Предназначен для скрытого или открытого монтажа. При нажатии устройство в зависимости от выбранного режима работы (одного из трех) посылает радиотелеграмму (PTM200), которая затем может обрабатываться исполнительными устройствами или приемными радиоустройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Напряжение питания: 110 – 230 В, 50 / 60 Гц

Беспроводная технология: протокол EnOcean, модуляция EIRP / ASK, передаваемая мощность макс. 10 мВт, тип телеграмм RPS type 2

Каналы: два канала, каждый с двумя состояниями

Передающий радиомодуль: TCM 120

Дальность передачи: внутри зданий в среднем 30 - 100 м, снаружи 300 м

Режим работы: контроль состояния двух беспотенциальных замыкающих контактов. Прием и ретрансляция (с промежуточным усилением) корректных радиотелеграмм.

Расчетное напряжение: 230 В, 50 / 60 Гц

Расчетный ток: 0,5 А

Потребляемый ток: прикл. 20 мА: ток холостого режима
прикл. 25 мА: рабочий ток

Потребляемая мощность: макс. 0,7 Вт

Мощность потерь: прикл. 0,6 Вт

Защита: при помощи внешнего предохранителя 13 А, тип C

Элементы управления и индикации: 2 кнопки („LRN“ / „CLR“)
2 светодиода („LRN“ / „CLR“)

Подключение: 1,5 – 4 мм², по винтовым зажимам

Корпус: пластик, лексан

Габариты: Ø 51 мм, высота 25 мм

Окружающая температура: - 20 ... + 40 °C (в рабочем режиме)

Температура хранения: - 40 ... + 85 °C

Допустимая влажность воздуха: 5 ... 90 % отн. влажн., без конденсата

Степень защиты: IP 20 (согласно EN 60 529)


Нормы: соответствие CE - нормам, EN 090-2-2, EN 60669-2-1, соответствие требованиям к содержанию опасных веществ согл. директиве 2002 / 95 / EC

TS2 - FEM - UP



Схема подключения

TS2 - FEM - UP



KYMASGARD® TS2 - FEM - UP

Тип/группа товаров 1	Арт. номер	Число каналов	Монтаж
TS2 - FEM - UP	KYMASGARD - 7443 - 0100 - 000	2	скрытый

